

2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte

StarTech ID: EC1394B2



Mit dieser 2-Port-ExpressCard FireWire-Adapterkarte werden einem Laptopcomputer zwei 1394b FireWire-Ports hinzugefügt - eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen von IEEE 1394A und IEEE 1394B FireWire-Geräten für Laptops ohne FireWire 400- oder FireWire 800-Port. Stecken Sie einfach eine IEEE 1394B FireWire 800-Karte (EC1394B2) in einen ExpressCard-Steckplatz, und schon können Sie eine Reihe von FireWire-Geräten an Ihren Laptop anschließen und sich auf Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s verlassen. Zudem ist die Karte abwärts kompatibel mit 1394a-Geräten, sodass Sie sowohl FireWire 400- als auch 800-Geräte mit demselben Adapter an das Notebook anschließen können.

Anwendungen

- Rüsten Sie einen Laptop ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.
- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Laptop mit ExpressCard-Steckplatz an, um Fotos und Videos herunterzuladen.
- Schließen Sie eine Hochgeschwindigkeitsfestplatte an ein ExpressCard-fähiges System an.

Merkmale

- 2 FireWire800-Ports mit Unterstützung von Datenübertragungsraten von bis zu 800 Mbit/s
- Entspricht dem IEEE1394b Standard und ist abwärts kompatibel mit IEEE1394a - 2000 sowie den 1394-1995-Normen
- Passt in 34-mm- und 54-mm-ExpressCard-Steckplätze
- Optionale externe Stromversorgung für FireWire-Geräte mit hoher Leistung
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	FireWire 800 (1394b)
Bustyp	ExpressCard
Kartentyp	34-mm-ExpressCard
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2213A
Steckverbindertyp(en)	1 - ExpressCard (34 mm)
Externe Ports	2 - Firewire 800 (9-polig; IEEE 1394b) Female
Max. Datenübertragungsrate	800 Mbit/s
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10) Linux
System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer ExpressCard-Steckplatz
Hinweis	Separater Netzadapter ist nur erforderlich, wenn FireWire-Geräte mit hohem Strombedarf angeschlossen werden, die mehr Strom benötigen, als der ExpressCard-Steckplatz bereitstellen kann.
Produktlänge	120 mm [4.7 in]
Produktbreite	34 mm [1.3 in]
Produkthöhe	20 mm [0.8 in]
Produktgewicht	30 g [1.1 oz]
Mit Stromadapter	Not Included (not required for standard applications)
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	2A+
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.3 lb]
Im Paket enthalten	1 - ExpressCard FireWire-Karte
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

