

a/b-Audiobox

Adapter zur Kopplung eines Beschallungssystems mit einem analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage.

- Adapter für Durchsagen über die Telefonanlage
- Ideal für z. B. Warteräume, Supermärkte und Einkaufspassagen
- Akustische Ankündigung der Durchsage möglich
- Einfache Anbindung von nahezu jeder Telefonanlage an Beschallungssysteme (z. B. ELA)
- Betrieb und Speisung über einen analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- Programmierung der Funktionen über Telefon (MFV)
- Schaltkontakt zum Umschalten der Lautsprecherzone von Beschallungssystemen
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch max. 6 optionale a/b-Schaltmodule
- LED-Statusanzeige



Mit der a/b-Audiobox können Beschallungssysteme schnell und einfach mit nahezu jeder Telefonanlage gekoppelt werden. Dazu wird die Box einfach zwischen eine analoge Nebenstelle einer Telefonanlage und dem Verstärkereingang, z. B. eines ELA-Systems, geschaltet. Wird die a/b-Audiobox angerufen, nimmt sie den Ruf automatisch entgegen und stellt eine Verbindung zum daran angeschlossenen Durchsagesystem her. Das integrierte Schaltrelais kann zur Auswahl der Lautsprecherzone des Beschallungssystems verwendet werden. Auf Wunsch wird die Durchsage akustisch angekündigt.

Die a/b-Audiobox ist für Verstärker und ELA-Systeme mit NF-Eingang (300 mVeff / 600 Ω) geeignet.

Technische Daten

- **Versorgungsanschluss:** a/b-Nebenstellenanschluss
- **Betriebsspannung aus a/b-Port:** 16–60 V DC
- **Schleifenstrom, betriebsartabhängig:** <1 mA (Ruhemodus)
/ 20–60 mA (Durchsage)
- **Leistungsaufnahme:** ca. 60 mW (Ruhemodus)
- **Wahlverfahren:** MFV
- **Audioausgang:** Ausgangspegel max. 300 mV_{eff},
Innenwiderstand 600 Ohm
- **Kontaktbelastbarkeit des Schaltrelais:** max. 30 V / 1 A
- **Gehäuse:** Kunststoff, 2-teilig
- **Abmessungen:** Ø 95 mm x 33 mm
- **Gewicht:** ca. 90 g
- **Sicherheit:** CE
- **Schutzart:** IP 20

Lieferumfang

- a/b-Audiobox
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-11 (ca. 3 m lang)
- Adapter TAE-F/RJ-11
- Inbetriebnahmeanleitung
- Bedienhandbuch (PDF-Dokument) auf CD
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** a/b-Audiobox
- **Artikelnummer:** 90698
- **EAN-Code:** 4019377906989

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 4.0 - Technische Änderungen vorbehalten