

LUPUSEC - WASSERMELDER V2

Art. 12047

EAN: 4260195433182



- » Meldet zuverlässig Wasser bei Kontakt
- » Schützt vor Wasserschäden
- » Leicht zu montieren
- » Wasserdichter Fühler (Kabel)
- » Zus. Fühler an der Gehäuseunterseite
- » Meldet sicher den Status von Fenster oder Türen
- » Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via. SMS, E-Mail oder Contact-ID

LUPUSEC - Wassermelder V2

Wassermelder V2



Der LUPUSEC - Wassermelder V2 alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach auf den Boden gelegt (z. B. in Nähe der Waschmaschine). Alternativ kann man einen externen Sensor per Kabel anstecken und so anbringen, dass nur dieser Bodenkontakt hat. Der Melder selbst kann somit auch an der Wand montiert werden. Jeder Kontakt mit Wasser aktiviert eine in dem Melder verbaute Sirene und übermittelt einen Alarm an die Zentrale.

Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	95 x 29,5 x 82,5mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,12 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Widerstandsmessung Empfindlichkeit < 350 kOhm
Sensortyp	Widerstandsbrücke
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee HA 1.2 Pro
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	1 x CR123A 3V lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 2.6 Jahre (bei einer Aktivierung im Monat)
Montageort	Wand, Boden Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperaturen	-10°C bis 45°C
Kompatibel mit XT Zentrale	XT2 Plus

LIEFERUMFANG

Wassermelder V2	CR123A 3V lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

