



## LUPUS - DRAHTLOSER SENSOREINGANG (9FACH)

Art. 12125

EAN: 4260195434332

- › Ermöglicht den Anschluss von 9 externen Meldern
- › Potentialfreie Kontakte
- › Sabotageschutz
- › Externes Netzteil
- › Integrierter Notstromakku

### LUPUS - Drahtloser Sensoreingang (9fach)

Der LUPUS - Drahtlose Sensoreingang (9fach) besitzt neun potentialfreie Kontakte für insgesamt 9 Meldegruppen. Wird eine dieser Meldelinien überbrückt (geschlossen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einem Bewegungsmelder, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an eine Meldelinie angeschlossen werden. Im WebUI Ihrer Zentrale können Sie dann der Meldelinie einen Typ (z.B. Türkontakt oder Rauchmelder) zuweisen.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

## TECHNISCHE DATEN

Maße	105 x 30 x 163 mm (LxBxH)
Detektionsverfahren	potentialfreier Kontakt
Widerstand	30 Ohm
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	12V 1A Netzteil mit Notstromakku für ca. 72 Stunden
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Montageort	beliebig Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN 14604
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Drahtloser Sensoreingang (9fach)	Netzteil
Schrauben und Dübel	Bedienungsanleitung

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

