

Avocent® 18,5" Local Rack Access (LRA) Konsolen

Erweiterter Zugriff auf lokale Racks für Rechenzentren

Vorteile

Local Rack-Konsole

- **Großer Bildschirm:** 18,5 Zoll (47 cm) im 16:9-Format mit variablen Auflösungen für optimale Performance
- **Formfaktor:** Einfacher Zugriff auf Racks, sichere Verriegelung, mit nur 1 HE Platzbedarf im Rack
- **KVM-Kompatibilität:** Die LRA-Konsolen sind kompatibel mit allen Avocent® KVM-Switches für Rechenzentren
- **On-Screen-Display:** Benutzerfreundliches, intuitives Design in mehreren Sprachen
- **Bietet konventionellen Zugriff und Steuerung** im Rechenzentrum für Notfälle sowie für dauerhafte Nutzung
- **Einfache Bedienung:** Benutzerfreundliche vollständige 103-Tasten-Tastatur mit separatem Ziffernblock
- **Umweltfreundlich:** Geringer Energieverbrauch bei Betrieb und Standby
- **Globale Verfügbarkeit:** Zertifizierungen und mehrsprachige Tastaturunterstützung

KVM-Modelle

- **Integrierte KVM-Switch-Optionen** mit 8 oder 16 Ports, Lokal- und/oder Fernzugriff auf Server

Die Avocent® LRA-Konsolenfamilie zeichnet sich durch Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit aus und wird so zum perfekten Zugriffspunkt für Rechenzentren aller Größenordnungen. Die Avocent® LRA-Konsole vereint die Effizienz hinsichtlich Energie- und Platzbedarf, wie sie für eine Notfallzugriffslösung gefordert wird, mit dem Komfort und der Benutzerfreundlichkeit einer Workstation-Lösung. Mit der Avocent® LRA-Reihe ist der problemlose Zugriff auf mehrere Server möglich, wodurch Software-Upgrades, Fehlerbehebung und Systemüberwachung zu einer bequemen Angelegenheit mit geringerem Zeitaufwand werden.

Reine Tray-Lösung

Die Avocent® LRA-Konsolen-Trays bieten bewährte Zugriffsmöglichkeiten im Rechenzentrum und verschaffen Rechenzentrumsbetreibern Sofortzugriff auf Server, Netzwerk-Switches und andere IT-Ressourcen aus dem Rechenzentrum heraus, ohne dass dazu irgendwelche Notfallausrüstung oder sonstige umständliche Technik erforderlich ist. Das Tray bietet USB- und VGA-Standardschnittstellen und ist nativ kompatibel zu einer Vielzahl von Servern und Geräten. So ist auch die Kompatibilität zu allen aktuellen Avocent®-Rechenzentrums-KVM-Lösungen gewährleistet, und die Konsole kann so problemlos in Verbindung mit vielen der marktführenden Avocent®-Zugriffstechnologien eingesetzt werden.

Vorintegrierter KVM-Switch

Die Avocent® LRA-Konsole ist auch mit vorintegriertem KVM-Switch mit 8 bzw. 16 Ports erhältlich, der sich den 1-HE-Rack-Platz mit dem LCD-Tray teilt. Damit ist ein enorm erweiterter Funktionsumfang gewährleistet, ohne weiteren wertvollen Platz im Rechenzentrum zu beanspruchen.



Avocent 18,5" Local Rack Access (LRA) Konsolen

Erweiterter Local Rack Access für Rechenzentren

Technische Daten

LRA185KMM	
Höhe (Rack-Einheiten)	1 HE
Versandabmessungen (B x T x H)	749,3 x 584,2 x 215,9 mm
Minimale gemeinsame EIA-Flansch-Tiefe (zur gemeinsamen Nutzung von 1HE Platz im Rack mit Dell KVM)	706 mm (27,9 Zoll)
Abstand der Rack-Streben (Außenseite zu Außenseite) <i>Schließt Rundlochstreben, Vierkantlochstreben und Gewindestreben ein</i>	
Ohne KVM-Switch	613 mm [24,1 Zoll] - 909 mm [35,8 Zoll]
Vorbereitung für KVM-Switch	706mm [27,9 Zoll] - 909 mm [35,8 Zoll]
18,5-Zoll-LED-Monitor (47 cm)	
Minimaler Stromverbrauch	Stahl mit Gerätevorderseite aus Kunststoff
Anzeigetyp	18,5" (47 cm) a-Si TFT-LCD-Modulzugang mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Flachbildschirmtechnologie	1366 x 768 WXGA-Bildschirm mit VGA-Anschluss 1600 x 1200 UXGA maximale Auflösung über Down-Sampling
Aktiver Anzeigebereich (B x H)	409,8 mm x 230,4 mm
Diagonale der sichtbaren Anzeige	470,1 mm
Pixelabstand	300 (pro Triade) x 300
Physische Monitorabmessungen (B x T x H)	430,4 mm x 9,9 mm x 254,6 mm
Stromversorgung mit automatischer Netzanpassung	Eingang: 90–264 VAC
Tastatur/Maus	
Eingabegerät	Integrierte Tastatur mit Touchpad
Tastatur	103-Tasten-Tastatur mit Ziffernblock
Maus	2 Tasten
Schnittstellen für Eingabegeräte	USB oder PS2
USB-Durchlauf	
Zwei USB 2.0-Ports	Zwei unabhängige USB 2.0-kompatible Durchlaufports

Bestellinformationen

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
Nordamerika	
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM-G01	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-USA TAA
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, PS2 KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM8-G01	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US TAA
LRA185KMM8P-001	18.5 LCD, PS2 KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM16-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-US INTL
LRA185KMM16-G01	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-USA TAA
LRA185KMM16P-001	18.5 LCD, PS2 KB, 2USB PASS, 16P-US INTL
Europa	
LRA185KMM-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-UK ENG
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-FRA
LRA185KMM-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-GER
LRA185KMM-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-ITA
LRA185KMM-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-CYR
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, PS2 KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-UK ENG
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM8-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-FRA
LRA185KMM8-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-GER
LRA185KMM8-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-ITA
LRA185KMM8-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-CYR
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM16-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-UK ENG
LRA185KMM16-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-US INTL
LRA185KMM16-204	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-FRA
LRA185KMM16-205	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-GER
LRA185KMM16-206	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-ITA
LRA185KMM16-214	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-CYR
LRA185KMM16-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-US INTL
Asiatisch-pazifischer Raum	
LRA185KMM-101	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-T-CHN
LRA185KMM-103	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-S-CHN
LRA185KMM-104	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-KO
LRA185KMM-110	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-JPN
LRA185KMM-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS-US INTL ENG
LRA185KMM8-101	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-T-CHN
LRA185KMM8-103	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-S-CHN
LRA185KMM8-104	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-KOR
LRA185KMM8-110	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-JPN
LRA185KMM8-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 8P-US INTL
LRA185KMM16-201	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-UK ENG
LRA185KMM16-101	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-T-CHN
LRA185KMM16-103	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-S-CHN
LRA185KMM16-104	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-KOR
LRA185KMM16-110	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-JPN
LRA185KMM16-001	18.5 LCD, USB KB, 2USB PASS, 16P-US INTL

Emerson Network Power
EmersonNetworkPower.de

Emerson, Emerson Network Power, das Emerson Network Power-Logo und Consider it Solved sind Marken und Dienstleistungsmarken von Emerson Electric Co. Avocent ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Avocent Corporation. Alle Marken von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. ©2015 Emerson Electric Co. Alle Rechte vorbehalten. AV-12705 R0315

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™