

## 2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

StarTech ID: EC13942



Diese 2-Port ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkarte bietet eine stabile Plattform für den Anschluss praktisch jedes FireWire 400-Geräts. Der ExpressCard 1394a FireWire-Adapter gewährleistet nahtlosen Betrieb mit Peripheriegeräten, die über FireWire 400 angeschlossen werden, und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s - perfekt für den Anschluss von FireWire-fähigen Multimedia-Geräten, zum Bearbeiten Ihrer Multimediadateien, oder einfach zum Übertragen großer Datenmengen von einem Computer auf ein externes Speichermedium via FireWire.

### Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem Laptop einen Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port hinzu, falls er noch keinen hat.
- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Laptop mit ExpressCard-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.
- Verbinden Sie eine externe High-Speed Festplatte mit einem ExpressCard-fähigen System.

### Merkmale

- Zwei 6-polige FireWire-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 MBit/s.
- Entspricht den Normen IEEE1394-1995, 1394a-2000 und OHCI 1.1.
- Passt in 34-mm- und 54-mm-Steckplätze für ExpressCard
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

**Technische Spezifikationen**

Warranty	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Bustyp	ExpressCard
Kartentyp	34-mm-ExpressCard
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2200A
Steckverbindertyp(en)	1 - ExpressCard (34 mm)
Externe Ports	2 - Firewire 400 (6-polig; IEEE 1394a) Female
Max. Datenübertragungsrate	400 Mbit/s
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux
System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer ExpressCard-Steckplatz
Produktlänge	245 mm [9.6 in]
Produktbreite	150 mm [5.9 in]
Produkthöhe	66 mm [2.6 in]
Produktgewicht	100 g [3.5 oz]
Mit Stromadapter	Not Included (not required for standard applications)
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1A+
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Versandgewicht (Verpackung)	0.2 kg [0.4 lb]
Im Paket enthalten	1 - FireWire ExpressCard
Im Paket enthalten	1 - 4-6-poliges FireWire-Kabel
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

