

PCI Express Controller Karte mit 2 Ports - PCIe FireWire 1394a Adapter

Product ID: PEX1394A2V2



Mit der PEX1394A2V PCI Express FireWire-Karte mit 2 Anschlüssen können Sie Ihrem Desktop-PC zwei FireWire 400-Anschlüsse hinzufügen. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Zukunftssicher

Fügen Sie FireWire zu den neuesten Computern mit PCI-Express-Steckplätzen hinzu. Verwenden Sie Ihre älteren Geräte weiter, die ansonsten nicht mit neuen Computern kompatibel wären. So können Sie IEEE 1394A FireWire-Geräte wie Digitalkameras, externe Festplatten, DV-Camcorder, Drucker und mehr anschließen

Umfangreiche Kompatibilität

Um eine breite Kompatibilität zu gewährleisten, wird der PCIe-Firewire-Adapter unter Windows® nativ unterstützt, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind. Die PCI-Express-1394a-Firewire-Karte mit 2 Anschlüssen ist mit einem Standard-Slotblech ausgestattet und verfügt über einen flachen/halbhoher Klemmsatz für die Installation in Computern mit kleinem Formfaktor. Der PCI-Express-auf-Firewire-Adapter ist zudem mit MacOS 10.10 bis 10.13 kompatibel.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere technischen Berater von StarTech.com vor Ort verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Technikern von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell PEX1394A2V2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Desktop-PC mit PCI Express-Steckplatz an, um Fotos oder Video downzuladen.
- Fügen Sie Ihrem Desktop-/Servercomputer einen Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port hinzu, falls er noch keinen hat
- Verbinden Sie eine externe High-Speed Festplatte mit einem PCI Express-fähigen System.

Merkmale

- Mit einem TI 1394 OHCI-kompatiblen Host-Controller
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
- Zwei 6-polige FireWire 400-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s.
- Plug and Play-fähig.
- PCI Express 1.1- und IEEE-Bestimmungen 1394a-2000 Std, 1394-1995 Std-konform

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bustyp	PCI Express
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Ports	2
	Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	400 Mbit/s
	Typ und Rate	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Grün
	Produktbreite	68.000
	Produktgewicht	49.000
	Produkthöhe	17.800
	Produktlänge	8.9 cm [3.5 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	30.000
	Package Length	142.000
	Package Width	170.000
	Versandgewicht (Verpackung)	117.000
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI Express FireWire-Karte 1 - Full Profile-Slotblech (vorinstalliert) 1 - Low Profile-Slotblech 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.